

Блок обхода аттенюаторов 8-ми канальный TR-2031

Код по каталогу: 10-08-108

Блок обхода аттенюаторов 8-ми канальный TR-2031 входит в состав общей системы оповещения театра и предназначен для подачи питающего напряжения на реле, встроенного в акустические системы (АС), для отключения потенциометра, регулирующего громкость звука, что обеспечивает подачу речевых объявлений на полной громкости.

Блок может входить в состав системы пульта помощника режиссёра (ППР).



- 8 независимых каналов с отдельным переключением схемы обхода аттенюаторов для сигналов оповещения и отдельными источниками питания 24 В;
- Напряжение силового аудио сигнала ~100 В
- Настраиваемая система защиты по току для каждого канала в диапазоне 1-20 А
- Возможность объединения нескольких каналов на один вход
- 4 низковольтных выхода для контроля выходных каналов через гарнитуру (уровень выходного контрольного канала 8dBu/~2В, при напряжении на контролируемом канале ~100В)
- Выходное напряжение включения реле АС 24 В
- Максимальный ток нагрузки по выходу включения реле (без опциональных источников питания) 0,25 А
- Возможность организации 3-х или 4-х проводных линий
- Управление по протоколу RS485
- Индикация режимов работы и состояний каналов
- Напряжение электропитания ~ 220 В, 50 Гц
- Потребляемая мощность – не более 200 Вт
- Корпус 4U Rack 19"

